

## Changam E&M LM-331KN<sup>o</sup>1

点火开关用：LM-331KN<sup>o</sup>2

Changam E&M LM-331KN<sup>o</sup>1 是汽车开关专用触点润滑脂，基础油是合成油的锂皂基稠化剂加特殊的抗氧化剂精制而成。

Changam E&M LM-331KN<sup>o</sup>1 有良好的抗腐蚀性和氧化稳定性，因此可以提供长期的润滑效果。还具有较强的抗氧化性和防锈防腐性，对电接触触点有较强的抗电弧作用。

### 典型数据 Typical Properties

Test Items	LM-331K	Test Method
Appearance	Translucent White	---
Worked Penetration (25°C)	260~320	ASTM D 217
Dropping Point (°C)	175	ASTM D 566
Copper strip corrosion	1a	ASTM D 4048
Oil Separation (wt%)	0.34	ASTM D 6184

### 特性 Characteristic

- 优良的抗摩性和低摩擦系数
- 良好的灭弧性
- 良好的氧化安定性和低温性
- 工作温度：-40°C ~ 150°C

### 主要成份 Main Ingredients

- 锂皂增稠剂
- 合成油
- 特殊添加剂

### 应用 Application

- 汽车点火开关触点
- 各类开关接触部件
- 滑片开关的触片润滑

### 包装 Packing

1kg/Can 15kg/Pail 180kg/Drum

Changam E&M<sup>®</sup>提供的所有数据都是真实的但不作担保，所列性能不应作为规范。

Changam E&M<sup>®</sup>不能保证与施工条件有关的产品性能，需尽可能在合适的施工条件下进行测试。更多信息请与Changam E&M<sup>®</sup>联系。

Version Number: 20130820